

Dymo キャプションメーカーの使い方



①テープを入れる
キャプションメーカー本体の上部にある蓋を開けます。



②テープを入れる_2
蓋を開け、歯の間にテープをセットし、矢印
誘導は図のように差し込みます。矢印
のガイドにテープを差し込みます。



③テープを入れる_3
テープが送り込まない位置まで差し込み、抜
けなば送り込みを押し戻すまで差し込み、抜
けないように指で押さえます。



④テープを入れる_4
テープを抜けないように指で押さえた状態
で、レバーを半分くらい「カチカチ」と押し、
テープを送り出す。
※画像では蓋を閉めています。テープが送
り出されたか確認するために、蓋を開けた状
態でレバーを握った方が分かりやすいです。



⑤テープを入れる_5
テープが送り出されたら、余分に出ている
テープを巻き取り、図のような状態で蓋を閉
めます。



⑥テープを入れる_6
更にテープが出てくるまでグリップを半分
「カチカチ」と押しします。
文字盤をハサミ柄に合わせて強く握りこむ
と、余分なテープが切れて打ち出し準備の完
了です。



⑦文字盤を変える_1
キャプションメーカーは3枚の文字盤が付属
します。
文字盤を変える場合は、図のように文字盤を
横から押し、スライドして引き抜きます。



⑧文字盤を変える_2
文字盤を戻すときは、引き抜いた側から、同
じようにスライドさせて差し込みます。



⑨文字盤を変える_3
カチッと音がするまでしっかりとめします。



⑩文字盤を変える_4
図のような状態まで文字盤がセットされてい
れば問題ありません。